「HRMOS勤怠 打刻アプリ for iPhone」 導入マニュアル

Ver. 2.1



ページ

1 目次

- 2 対応ICカードリーダー
- 5 iOS端末の設定
- 6 HRMOS勤怠アプリの設定
- 13 カードリーダーとのペアリング (PaSoRiの場合)
- 15 カードリーダーとのペアリング (ACSの場合)
- 17 ICカード登録

PaSoRi(RC-S390)

	【1】各部の名	 马称	
	_ ■バッテリー	残量ランプ	
MODEL:RC-S390 •€ / - U / - BT	- ■通信状態ラ	ンプ	
	_ ■電源ボタン		
	【2】バッテリ	ノー残量確認(1)	
	_ ・通信状態ラ	 ンプが青色に光ってい	
	ることを確認	します。	
MODEL:RC-S390 •• / / - BT	青 数回点滅	Bluetooth通信中(電源が入っ	
※何も点灯しない場合	2年1月	ている)	
本体の充電が足りていない状態です。	泊次」	Bluetooth通信していない(電 源が切れている)	
充電してから再度お試しください。			
	101 15m-1	母母恋詞 (2)	
	【3】 ハツナ!	【3】バッテリー残量確認 (2) 株量の日本はNIT にわります	
	- 沈里の日女は	以下こなります。	
	緑 3回点滅	残量が充分にある	
MODEL:RC-5390 • € / - ⊕ / - BT ● •	オレンジ 2回点 滅	残量が中程度ある	
	赤 1回点滅	残量がほとんどない	
	赤 2回点滅	残量がなく、充電しないと動 作できない	
	なにも点滅しな い	残量がなく、充電しないと動 作できない	

Copyright © IEYASU. All Rights Reserved.

PaSoRi(RC-S390)

【4】 雷源をオフ	
・電源ボタンを <u>2秒長押し</u> し、 オフの状態にします。 ・バッテリー残量ランプ(オレジ)と通信状態ランプ(青)た 点灯します。	電源 イン ド1回



■ ACSセキュアBluetooth®NFCリーダー



■設定アプリで Bluetoothをオンにする



■アプリを起動し、ログインします。





【1】HRMOSアイコンを押下し、 アプリを起動します。





【2】URLを入力して、画面右上の 「次へ」ボタンをクリックしてくだ さい。

※「/」や「/login」は不要です。

【3】ログインIDを入力して、画面右 上の「次へ」ボタンをクリックしてく ださい。

Copyright © IEYASU. All Rights Reserved.

■アプリを起動し、ログインします。

SIMなし 🗢	÷ 12:23	76% 🐼
く 戻る	HRMOS 勤怠 。	ログイン
パスワー	*	
••••	••••	٥
	-	
	🂡 パスワード	
qw	ertyu	i o p
as	a fghj	k I
ۍ z	x c v b n	m 🗵
123 🌐) ⊈ space	go

【4】パスワードを入力して、画面右 上の「ログイン」ボタンをクリックし てください。

【5】打刻一覧画面が表示されます。 これでログインが完了しました。



■アプリの設定をします。



各項目を押下し、設定を進めます。

都道府県

住所

く 打刻設定

すべて

営業部

開発部

管理部

すべて

新宿支店

法公支店

上野支店

く
打刻設定

すべて

管理監督者

一般社員

雇用形態

部門

拠点

■アプリの設定をします。

【4】部門の設定をします。
 【3】画面内「部門」を押下すると、
 IEYASUサイト > 「システム管
 理」 > 「部門」で設定した項目ー
 覧が表示されるので該当の項目を選
 択します。

【5】拠点の設定をします。
 【3】画面内「拠点」を押下すると、
 IEYASUサイト > 「システム管
 理」 > 「拠点」で設定した項目ー
 覧が表示されるので該当の項目を選
 択します。

【6】雇用形態の設定をします。
 【3】画面内「雇用形態」を押下すると、IEYASUサイト > 「システム管理」 > 「雇用形態」で設定した項目一覧が表示されるので該当の項目を選択します。

く
打刻設定

北海道

青森県

く戻る HRMOS 勁怠 。 ♠ IEY

qwertyu

fghj cvbn

設定

іор

■アプリの設定をします。

1227 72%14 後週前限 「7」端末の設置場所の設定をします。 【3】画面内「都道府県」を押下する と、都道府県一覧が表示されるので該 当の項目を選択します。

> 【8】【3】画面内「住所」を押下する と入力画面が表示されるので、都道府 県以降の住所を入力してください。

以上で打刻画面の設定が完了いたしました。 画面左上の「戻る」ボタンを押下し、 【2】画面に移動してください。

【9】設定一覧画面より、 「セキュリティ」を選択してください。

アクセシビリティ

く 戻る

打刻設定

■アプリの設定をします。

 く
 設定画面の表示時にパスワードを求め
 ない

 カード登録時にパスワードを求めない





【10】セキュリティ設定にて「設定 画面の表示時にパスワードを求めな い」にチェックをいれると、次回設定 画面へ入る際にパスワード入力を求め られません。

※チェックを入れない場合、次回設定時に【12】手順のように管理者パスワード入力を求められます。

【11】「カード登録時にパスワードを 求めない」にチェックをいれると、 カード登録をする際にパスワード入力 を求められません。

※チェックを入れない場合、カード登 録時に【12】手順のように管理者パス ワード入力を求められます。

【12】パスワードを求められた場合、 ダイアログが表示されますので、入力 欄にパスワードを入力して「OK」ボ タンをクリックしてください。

■アプリの設定をします。

く 戻る

打刻設定

アクセシビリティ

設定

ログアウト

【13】設定一覧画面より、 「アクセシビリティ」を選択してくだ さい。



【14】アクセシビリティ設定にて 「ダークモード」スイッチで、アプリ 内の ダーク/ライトモード を切り替え ることができます。

「端末の設定を使う」スイッチをON にすると、端末のモードがアプリに反 映されるようになります。





■ iOS端末とカードリーダーをペアリングさせます。(PaSoRiの場合)



<u>カードリーダーとのペアリング (PaSoRiの場合)</u>

■ iOS端末とカードリーダーをペアリングさせます。(PaSoRiの場合)



カードリーダーとのペアリング (ACSの場合)

■iOS端末とカードリーダーをペアリングさせます。(ACSの場合)





HRMOS 勤怠

スキャンを続ける

9:35:35

勤怠太郎

勤怠三郎

2022年2月2日(水) (**)

2022-01-27 18:05:35

2022-01-27 18:03:39

2022-01-27 18:01:42

報定

2022年2月2日(水) (**)

3:31

■iOS端末とカードリーダーをペアリングさせます。(ACSの場合)

【4】接続可能なカードリーダーが 検出されますので、選択してくださ い。

> 【5】成功すると「NFC」ボタンのアイ コンが白色に変わり、の通信状態ラン プ(青)が点滅を続けます。

※接続済みで、通信状態ランプ(青) が点灯していない場合は、 右側面にあ るリフレッシュボタンを押して、ス リープ状態を解除してください。

【6】以上でACSの設定が完了いた しました。これでICカードをかざし て打刻が可能になりました。

※電源を接続していないと一定時間 でスリープ状態になるため、電源に 接続してのご利用を推奨します。

■SuicaなどのICカードを設定します。



【1】登録済みICカード(Suicaなど) をカードリーダーにかざすと出勤、退 勤することができます。

HRMOS 勤怠 by IEVASU	 ● 第31 → 目前 ● 第31 → 目前 ● 第32 → 目前 ● 2×2×4×1 ● 2×2×4×1 	HRMOS システム管理者 ▼
お知らせ	勤怠設定	
▼ 共通		
社員		
カレンダー	打削-端数処理 日次数参 届出・時時有給 通知メール 集計期時・36協定 動き 5秒 オリジナル発売事業計	アプリ
部門	打刺画面	
拠点	1日に1回のみ利用 打測日代 切替特別 © [05:00]	
雇用形態	休憩ボタン 😡 [表示する]	
▼ 販怠	夜勤打刻 チェックボックス	
勤務区分	打刻の反映 🛛 出勤・退勤時刻に反映	
	遅刻・早退 ◎ 休憩時間を計算から除く	
日次勤怠 項目設定	休憩時間の自動追加 💿 利用しない	
動意設定	痛飲処理	
▼ システム	1日の総労働時間 😡 端数処理しない	
会社	出動時刻	
システム設定	退動時刻	

2022年2月1日(火) (**)

2022-01-27 18:05:35

2022-01-27 18:03:39

15:45:25

助怠太良

動怠二郎

勤怠三郎

 【2】HRMOS管理画面(WEB版の HRMOS)勤怠設定にて休憩ボタン
 >「表示する」の設定をしている
 場合、「出勤」、「退勤」、「休憩
 開始」、「休憩終了」ボタンが表示
 されます。

■休憩ボタン 表示する場合

■休憩ボタン 表示しない場合

HRMOS SHE

2022年2月1日(火)

12:36:3

2022-01-27 18:05:3

2022-01-27 18:01:4

■SuicaなどのICカードを設定します。



【3】休憩ボタン表示する設定の場合 打刻したいメニューをクリックし、選 択します。



SINGL S. C. 16:45 1005 (第4 更新 HRMOS 188 ... (1742) 設定 2022年2月1日(火) (PC 155:4455:255 155:455:255 155:455:255 155:455:255 155:455:255 105:35 1 【4】 SuicaなどのICカードをカー
 ドリーダーにかざします。
 「ICカードを読取してください」
 と表示されたらカードリーダーにか
 ざして、打刻完了です。
 ※休憩開始、終了は1日複数回可能
 です。

【5】休憩ボタン表示しない設定の場合 SuicaなどのICカードをカードリーダー にかざして打刻します。

■SuicaなどのICカードを設定します。



SIM 2L ● ◆ 16:13 100% ## く 戻る 社員選択 勤怠 二郎 動怠 三郎

【7】 HRMOS勤怠サイト > 「シ ステム管理」 > 「社員」で※1設 定した社員名一覧が表示されますの で、【1】でかざしたICカードと紐 付けたい社員名を選択してください。

※1 社員一人に対してICカード登録 は一枚です。登録済みの社員に別の カードで登録しようとすると上書き され、最新のICカードが登録され ますのでご注意ください。